

ヤリス FT-3D



DISP ボタンを長押しするとメニュー表示になります。
OPTION を押して Bluetooth を選択します。



SEARCH を押して検索モードにします。



表示されたら、FX7 をペアリング状態にしてください。



FX7 が表示されたら CONNECT 押します。



接続済みになればペアリング完了です。

BACK ボタンで周波数表示に戻ってください。

アイコム IC-DPR7SBT




電源が OFF の状態から機能ボタンを押しながら電源を ON にします。

「ピッ」と鳴ってモード切替が表示されたら再度、機能ボタンを短く押します。

「ピピッ」と鳴って設定モードが表示されれば、移行されています。

機能又は設定ボタンで Bluetooth を表示して ON にしてください。

機能又は設定ボタンで検索 HS を表示させ本体 PTT を押してください。



検索中と表示されたら、FX7 の機能ボタン（大きい丸ボタン）を 3 秒以上押して LED を赤と青の高速点滅にしてください。



検索が完了して表示の機種名が出れば OK です。

表示されたら設定ボタンを 1 秒以上押してください。



接続完了が表示されたら、正常にペアリング完了です。

外部 PTT を使用する設定は


BluetoothPTT & マイク切り替え：MIC：HS に変更

その他、Bluetooth の変更は無線機の説明書参照




FX7 無線機ペアリング方法

Bluetooth 対応無線機との接続方法の説明



- Intercom Button | インターコムボタン | Кнопка внутренней связи
- LED Indicator | LEDランプ表示 | Светодиодный индикатор
- Earphone Port | イヤホンジャック | Порт для наушников
- Function Button | 機能ボタン | Функциональная кнопка
- Charging Port | 充電ジャック | Порт для зарядки
- ON/OFF Button | 電源ボタン | Кнопка включения
- Knob | ダイヤルボタン | Рукава

Power ON / OFF | 電源オン/オフ | Включение/выключение



Enter Pairing Mode | ペアリングモードに入る | Вход в режим сопряжения

*Used for connect Bluetooth devices
*Bluetoothデバイスと接続に使用
*Используется для подключения устройств Bluetooth



Fast flashing
高速点滅
Быстрое мигание

FODSPORTS FX7forKTEL FX7-KT-J

この度は FX7-KT をお買い上げいただきありがとうございます。

本体の機能は通常版の FX7 と同じです。

マイクを KTEL マイクに変更しています。

通常版に付属しているワイヤーマイクは付属していません。

保証について

FX7-KT は KTEL で国内保証をいたします。

修理をご依頼の場合は、お買い上げ店の納品書を必ず一緒にお送りください。

対応無線機について

アイコム

IC-DPR7BT
IC-DPR4PLUS
IP-501H


KENWOOD
TPZ-D563BT
TCP-D261BT

ヤエス無線

FT-5D
FT-3D
SR740

その他の無線機はテストを行い追加いたします。

KENWOOD TPZ-D563BT




メニューボタンを押して Bluetooth メニューを開きます。




メニューを開いたら上下ボタンで BT 機器を選択



次へを押し BT 機器検索を選択




次へを押し機器を検索します。




FX7 をペアリング状態にしてください。



接続を選択



確定を選択



接続完了が表示されれば完了です。

ヤエス SR740



設定ボタンを押し、チャンネル切替ツマミで Bluetooth を選択します。



チャンネル切替ツマミで機器検索を選択し実行




FX7 をペアリング状態にしてください。



FX7 が表示されたら接続を押してください。



接続成功と表示されたらペアリング成功です。



戻るボタンでチャンネル表示に戻り、bluetooth マークが点灯していれば接続完了です。